

Zählerstände ablesen - Brother

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Brother 630/ 600er Serie	von beiden Tasten, die obere Taste drücken
Brother Fax 5000P/ 8000P	Konfigurationsseite ausdrucken. Drucker ausschalten, graue Bedienfeldtaste gedrückt halten und einschalten, wenn die Lampe "Drum" leuchtet, loslassen. Taste erneut ca. 2 sec. Drücken und sofort loslassen, wenn die Ready-Lampe leuchtet.
Brother Fax 8350	Drücken Sie Funktion " 0, 6". Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird ca. 5 Sekunden lang angezeigt. Seitenzähler "z.B. 012146". Drücken Sie "Stopp", um das Menü wieder zu verlassen.
Brother Fax 910	Drücken Sie Funktion, 7. Geben Sie die Funktionsnummer des Berichtes oder der Liste ein, z.B. für Konfiguration. (Zum Drucken des Journals drücken Sie die Taste 2 und dann Eingabe.) Drücken Sie Start. Drücken Sie Stopp zum Verlassen des Menüs.
Brother HL 10/10H	"Testdruck", OFF-Line, 6xMode, Shift+Test, Copy "Zählerstand ablesen am Display", OFF-Line, 6x Mode bis Page Counter, Copy, Zählerstand wird kurz angezeigt.
Brother HL 1030/ 1230	Hauptschalter aus. / Beim Einschalten einzige Taste gedrückt halten, bis "Drum" leuchtet/ Danach loslassen und noch dreimal drücken bis "Data" leuchtet.
Brother HL 1240/ 1250	Taste gedrückt halten und gleichzeitig die Netztaste drücken. Die Taste weiterhin gedrückt halten, bis die Drum- Leuchte aufleuchtet. Taste loslassen und erneut drücken.

Zählerstände ablesen - Brother

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Brother HL 1240/ 1250/ 1270/ 1270 N	Drucker ausschalten, graue Bedienerfeldtaste gedrückt halten und einschalten. Wenn die Taste "Drum" leuchtet, loslassen. Taste erneut ca. 2 Sec. Drücken und <u>SOFORT!</u> Loslassen, wenn Ready-Lampe leuchtet.
Brother HL 1250/ 1040/ 1050 /1060	Online aus, Shift und Test gleichzeitig drücken, erneut 2x Test bis Druck- Konfiguration erscheint, Copy-Taste drücken
Brother HL 1250/ 1270/ 1270 N	Online aus, Shift und Test gleichzeitig drücken, erneut 2x Test bis Druck- Konfiguration erscheint, Copy-Taste drücken
Brother HL 1260	"Testaudruck", OFF-Line, 6xMode, Shift+Test, Copy "Zählerstand ablesen am Display", OFF-Line, 6x Mode bis Page Counter, Copy, Zählerstand wird kurz angezeigt.
Brother HL 1260 alternativ	Taste Menüs (im Display) drücken, dann 4x Test, Testseite drucken einmal
Brother HL 1260/ 1450	"Testaudruck", OFF-Line, 6xMode, Shift+Test, Copy "Zählerstand ablesen am Display", OFF-Line, 6x Mode bis Page Counter, Copy, Zählerstand wird kurz angezeigt.
Brother HL 1450	OFF-Line, 6x Mode bis Page Counter, Copy, Zählerstand wird kurz angezeigt
Brother HL 1660	Taste Mode drücken bis Seitenzähler erscheint. Taste "SET" drücken, Zählerstand wird kurz angezeigt
Brother HL 1660C	Online aus, Shift und Test gleichzeitig drücken, erneut 2x Test bis Druck- Konfiguration erscheint, Copy-Taste drücken

Zählerstände ablesen - Brother

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Brother HL 2060	2x Menü Taste, dann 2x Select. Konifuration mit Seitenzähler wird gedruckt.
Brother HL 2060	Online aus. Shift und Test gleichzeitig drücken, erneut 2x Test bis Konfiguration erscheint. Dann 2x Copy Taste drücken.
Brother HL 730/ HL 730 Plus/ HL 760/ HL 1040/ HL 1050/ HL 1060/ HL 1070	Drucker aussschalten, die Taste gedrückt haltne, bei gedrückter Taste, den Drucker einschalten. Taste gedrückt halten bis die Drum Leuchte leuchtet, Taste loslassen. Taste erneut solange drücken, bis die Alarm-LED leuchtet, Taste loslassen, wenn verschlüs
Brother HL 760/ HL 1040/ HL 1050/ HL 1060	Hauptschalter aus. Einzige Taste drücken und gedrückt halten und Hauptschalter aus
Brother HL 8	Taste Mode drücken bis Seitenzähler erscheint. Taste "SET" drücken, Zählerstand wird kurz angezeigt
Brother MFC 9860	Berichte/ Taste 5.Konfiguration/ Eingabe
Brother V 10	Taste Mode drücken bis Seitenzähler erscheint. Taste "SET" drücken, Zählerstand wird kurz angezeigt
HP 1100	Bestehende Taste kurz antippen. Statusseite wird gedruckt.
HP 4L/ 5L/ 6L	Die einzige Taste kurz drücken. Die gedruckte Seitenanzahl ist immer nur ab dem letzten einschalten.
HP Laserjet 2100	Beide Tasten gleichzeitig drücken.
HP Laserjet 4/ 4plus/ 4M/ 8/ 5N/ 5M	So oft die Mneü-Taste drücken bis im Display "Testmenü" erscheint. "Optionen"-Taste bis "Selbsttest" erscheint. Mit der Auswahl/ Enter-Taste bestätigen.

Zählerstände ablesen - Brother

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
HP Laserjet 400/ 500/ 8100	2x Menü- taste drücken bis "Informationsmenü" erscheint. Dann "Optionen" drücken bis "Konfiguration drucken" erscheint. Mit "Auswählen" erfolgt der Ausdruck.
HP Laserjet 5P/ 5MP/ 6P/ 6MP	Beide Bedienerfeldtasten gleichzeitig drücken.
HP Laserjet 5si	3x Menü-Taste drücken, so dass "Testmenü" angezeigt wird, dann die Optionen-Taste drücken bis "PCL Konfig. Seite" auf dem Display erscheint. Dann die "Auswählen-Taste" drücken.
HP Laserjet II/III	Online-Lampe muss aus sein, "Test" drücken, Selbsttest-Lampe leuchtet auf und es wird ein Blatt ausgegeben.
MFC 5840	1. Menü-Taste drücken, 2. Pfeil-nach-unten-Taste bis "6. Ausdrucke", 3. Menü-Taste drücken, 4. Pfeil-nach-unten-Taste bis "5. Geräteeinstellung", 5. Menü-Taste drücken, 6. Start-Taste drücken, dann werden 2 Seiten gedruckt
MFC 9420CN	Menu-Taste Drücken; Punkt 2 "Seitenzähler" auswählen; Total ist der benötigte Wert
Pitney Bowes Fax	Funktion---Taste 7---Taste 5 (Konfig. Seite). Der Zählerstand ist 17-stellig codiert.
DCP 9040CN/ DCP 9042 CN	1. Menü-Taste drücken, 2. Pfeil nach "oben" oder "unten" drücken um zwischen Insgesamt, Liste, Kopie oder Drucken zu wählen, 3. OK-Taste drücken, damit die Zählerstände Farbe und S/W angezeigt werden, 4. Stopp-Taste drücken um den Vorgang abzuschließen.

Zählerstände ablesen - Brother

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Fax 2820/ 2920	1. Menü-Taste drücken und 2. Seitenzähler auswählen, 3. mit den Pfeiltasten den gewünschten Seitenzähler auswählen, 4. Stopp-Taste drücken um den Vorgang abzuschließen.
HL 1450	Gerät Offline schalten, 6x "Mode" drücken, bis Page Counter erscheint. "Page Counter" drücken, dann "Copy" auswählen der Zählerstand wird kurz angezeigt
MFC-9420CN/ MFC9450CDN/ MFC- 9450CDN	1. Menü-Taste drücken, 2. Geräte Info/ Seitenzähler auswählen, 3. Mit den Pfeiltasten den jeweiligen Zähler auswählen, 4. Stopp-Taste drücken zum abschließen des Vorgangs.
Fax 8050P	Nacheinander die Tasten <Funktion>, <7>, <2>, <Eingabe> und <Start> drücken. Zum Verlassen des Menüs <Stop> drücken.
Fax 8070P	1. <FunktionTaste> drücken, <PfeilTaste> drücken, bis in der Anzeige "Berichte" erscheint, dann "Eingabe" drücken. 2. <PfeilTaste> drücken, bis "Konfiguration" angezeigt wird, dann "Eingabe" drücken. 3. Auf der Konfigurationsliste stehen unten rechts 4 Za